

SIZE : 70X93MM




Enjoy it.

WIRELESS EARPHONE
블루투스 이어폰 사용 설명서

제품 구성

-  이어폰 좌, 우 x1
-  충전 크래들 x1
-  C타입 케이블 x1
-  여분 이어캡 x2 (L,S 각 1세트)
-  한글 설명서 x1

각 부분의 이름



- ① 충전 크래들
- ② 충전 크래들 뚜껑
- ③ LED 디스플레이 (배터리 잔량 표시)
- ④ 크래들 충전단자
- ⑤ C타입 충전포트
- ⑥ 이어폰 본체
- ⑦ 이어캡
- ⑧ 피드포워드 마이크 (노이즈캔슬링 용)
- ⑨ 터치구역
- ⑩ 이어폰 충전단자

제품 작동방법

전원 ON/OFF

자동 ON/OFF

- [충전크래들 뚜껑]을 열면 이어폰은 자동으로 on 상태가 됩니다.
- [이어폰 본체]에 배터리 잔량이 있어야 합니다.
- 이어폰 본체를 [충전크래들]에 넣고 뚜껑을 닫으면 off 상태가 됩니다.
- 전원 on 상태에서 디바이스와 연결이 5분 이상 끊기면 이어폰은 자동으로 꺼짐 off 상태가 됩니다.

수동 ON/OFF

- 전원 on 상태에서 좌 또는 우측 이어폰의 [터치구역]을 4초 간 누르면 off 상태가 됩니다.
- 전원 off 상태에서 좌, 우측 이어폰의 [터치구역]을 동시에 4초 간 누르면 on 상태가 됩니다.
- 한 쪽 이어폰의 [터치구역]을 4초간 누르면 해당 이어폰만 on 상태가 됩니다.

제품 연결방법

블루투스 연결/해제

안드로이드 연결/해제

휴대폰에서 블루투스 기능을 켜고 [BE361]을 검색하여 연결합니다.

- ① [설정]-[연결]-[블루투스]에서 [찾기]를 실행합니다.
- ② "연결가능한 디바이스" 목록에서 [BE361]을 선택합니다.
- ③ 연결이 성공하면 이어폰에서 "Connected" (연결되었습니다) 라는 안내음이 나옵니다.
- ④ 등록된 기기에서 ⑤를 누른 뒤 [동작 해제]를 누르면 연결된 기기가 해제됩니다.
- ⑤ 이어폰이 off 상태면 자동으로 연결이 해제됩니다.

아이폰 연결/해제

휴대폰에서 블루투스 기능을 켜고 [BE361]을 검색하여 연결합니다.

- ① [설정]-[블루투스]에서 [BE361]을 찾아 연결합니다.
- ② 연결이 성공하면 아이폰에서 "연결되었습니다"라는 안내음이 나옵니다.
- ③ '나의 기기'에서 ⑤를 누른 뒤 [이 기기 지우기]를 누르면 연결된 기기가 해제됩니다.
- ④ 이어폰이 off 상태면 자동으로 연결이 해제됩니다.

제품 작동방법

음악 재생가능

좌(L)

우(R)

기능	작동방법
볼륨 높이기	음악 재생 또는 통화 시 [좌(L)측 터치구역]을 3번 연속 클릭
볼륨 줄이기	음악 재생 또는 통화 시 [우(R)측 터치구역]을 3번 연속 클릭
다음 곡	음악 재생 시 [우(R)측 터치구역]을 2번 연속 클릭
이전 곡	음악 재생 시 [좌(L)측 터치구역]을 2번 연속 클릭
재생/정지	재생 또는 정지 상태에서 [좌(L) 또는 우(R)측 터치구역]을 1번 클릭

제품 작동방법

통화가능

좌(L)

우(R)



기능	작동방법
전화 수신	전화 왔을 때 [좌(L) 또는 우(R)측 터치구역]을 1번 클릭
전화 끊기	통화 상태에서 [좌(L) 또는 우(R)측 터치구역]을 1번 클릭
수신 거절	전화 왔을 때 [좌(L) 또는 우(R)측 터치구역]을 1.5초 이상 누르기

충전방법

이어폰 충전

- [이어폰 본체]를 [충전크래들]에 넣으면 자동으로 충전이 됩니다.

충전크래들 충전

- [충전크래들] 하단의 [C타입 충전포트]에 [C타입 케이블]을 연결해 [충전크래들]을 충전할 수 있습니다.
- [이어폰 본체] 없이 [충전크래들]만 충전할 수 있습니다. [LED디스플레이]에 표시된 숫자는 [충전크래들]의 배터리 잔량입니다.
- 본 제품은 9V 이상 고속충전을 지원하지 않습니다. 정격전압 5V 이하 충전기(어댑터)를 사용해 충전해주세요.

주의사항

1. 해당 제품은 9V이상 고속충전을 지원하지 않습니다.
2. 충전하기 전 충전기 규격을 살펴주세요. 본 제품은 정격 출력 5V/1A을 지원하는 충전기를 사용해 충전하길 권장합니다.
3. 본 제품은 배터리 내장형 제품으로 제품을 분해해 배터리를 꺼낼 경우 제품에 치명적인 손상을 입힐 수 있으며 이때 어떤 경우에도 A/S 불가합니다.
4. 제품을 장시간 사용하지 않을 때 통풍이 잘 되고 건조한 곳에 놓을 것을 권장하며 최소 2개월에 한 번씩 충전해줘야 제품의 수명을 길게 유지할 수 있습니다.
5. 제품이 충전 시에는 [LED디스플레이] 숫자가 깜빡이며 잔량을 표시합니다. 등이 켜지지 않을 경우 케이블 단자를 분리했다 다시 연결하고 등이 켜질 때까지 반복해주세요.
6. 충전이 완료되면 [LED디스플레이] 숫자가 100으로 표시되는데 이 때 본 제품을 충전케이블과 분리해주세요.
7. 실제 사용시간은 연결된 스마트기기와 사용환경 및 설정에 따라 상이함으로 표기된 사용시간은 참조용으로만 인지해주시기 바랍니다.

제품사양

제품스펙

노이즈 캔슬링 : ENC 통화 노이즈 캔슬링
음악재생 시간 : 약 4시간
통화시간 : 약 4시간 대기시간 : 약 120시간
충전시간 : 1-2시간
블루투스 버전 : 5.4
유효거리 : 10m
드라이버 : 13mm

방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시

기자재명칭 : 블루투스 이어폰
모델명 : BLP-BE361K,W
등록번호 : R-R-ha3-BLP-BE361
제조사 : Shenzhen Xiangxiangyu Technology Co.,Ltd
제조국 : 중국
제조연월 : 별도표기
수입/판매원 : ㈜하나인더스트리
고객센터 : 1566-6793
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대지식산업센터 B동 629호


제품사양

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시


안전인증확인신고번호 : XU102035-19001A
제품명 : 전지(이어폰)
모델명 : 401012
정격 : 3.7Vdc, 30mAh
제조사 : Anren Duanshi New Energy Technology Co., LTD.
제조국 : 중국
제조연월 : 별도표기

안전인증확인신고번호 : XU102843-22001D
제품명 : 전지(충전케이스)
모델명 : 701435
정격 : 3.7Vdc, 320mAh
제조사 : Hunan Yideng New Energy Technology Co., LTD.
제조국 : 중국
제조연월 : 별도표기

수입/판매원 : ㈜하나인더스트리
고객센터 : 1566-6793
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대지식산업센터 B동 629호



사용방법 및 A/S접수 하로가기



Enjoy it.